





# 18LW1251 8Ω

Altavoces LF - 18.0 Inches

## ESPECIFICACIÓN

Diámetro nominal	460 mm ( in)
Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	6.4 Ω
Manejo de potencia nominal	1000 W
Manejo de potencia continua	1400 W
Sensibilidad	98.0 dB
Rango de frecuencia	35 - 3500 Hz
Diámetro de la bobina	100 mm (4.0 in)

## PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	35 Hz
Re	5.0 Ω
Qes	0.28
Qms	8.0
Qts	0.27
Vas	268.0 dm <sup>3</sup> ( ft <sup>3</sup> )
Sd	1134.0 cm <sup>2</sup> (175.77 in <sup>2</sup> )
Xmax	9.0 mm
Mms	142.0 g
Bl	23.6 Txm
Le	2.73 mH
EBP	125 Hz

## KIT DE SERVICIO

0271881250

## DISEÑO

Recinto recomendado	230.0 dm <sup>3</sup> (8.12 ft <sup>3</sup> )
Sintonía recomendada	40 Hz

## INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	462 mm ( in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	438 mm ( in)
Diámetro de la perforación en el baffle	416.0 mm ( in)
Profundidad	207 mm ( in)
Espesor del reborde y junta	19 mm ( in)
Peso neto	13.0 kg ( lb)
Peso del envío	14.7 kg ( lb)
Caja de envío	482 x 482 x 257 mm (19 x 19 x 10,1 in) mm ( in)