





ND1018BT 8Ω

Drivers HF - 1.0 Inches

ESPECIFICACIÓN

Diámetro de la garganta	25 mm (1.0 in)
Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	7.0 Ω
Manejo de potencia nominal	50 W
Manejo de potencia continua	100 W
Sensibilidad	108.0 dB
Rango de frecuencia	1.6 - 20.0 kHz
Cruce recomendado	1.6 kHz
Diámetro de la bobina	44 mm (1.75 in)
Densidad de flujo	1.8 T

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	98 mm (3.86 in)
Profundidad	50 mm (1.97 in)
Peso neto	1.0 kg (2.2 lb)
Peso del envío	1.0 kg (2.2 lb)
Caja de envío	97x97x58 mm (3.82x3.82x2.28 in)