





ND1424BT 8Ω

Drivers HF - 1.4 Inches

ESPECIFICACIÓN

Diámetro de la garganta	35 mm (1.4 in)
Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	8.0 Ω
Manejo de potencia nominal	70 W
Manejo de potencia continua	140 W
Sensibilidad	109.0 dB
Rango de frecuencia	0.8 - 20.0 kHz
Cruce recomendado	1.2 kHz
Diámetro de la bobina	61 mm (2.4 in)
Densidad de flujo	1.9 T

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	116 mm (4.57 in)
Profundidad	54 mm (2.13 in)
Peso neto	1.6 kg (3.53 lb)
Peso del envío	1.7 kg (3.75 lb)
Caja de envío	132x132x68 mm (5.20x5.20x2.68 in)