





# 15LW1500 8Ω

Altavoces LF - 15.0 Inches

## ESPECIFICACIÓN

Diámetro nominal	380 mm ( in)
Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	5.5 Ω
Manejo de potencia nominal	1000 W
Manejo de potencia continua	1400 W
Sensibilidad	96.0 dB
Rango de frecuencia	40 - 2000 Hz
Diámetro de la bobina	100 mm (4.0 in)

## PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	34 Hz
Re	5.0 Ω
Qes	0.29
Qms	11.5
Qts	0.28
Vas	195.0 dm <sup>3</sup> (6.89 ft <sup>3</sup> )
Sd	850.0 cm <sup>2</sup> (131.75 in <sup>2</sup> )
Xmax	9.0 mm
Mms	130.0 g
Bl	22.1 Txm
Le	2.4 mH
EBP	117 Hz

## INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	387 mm (15.24 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	370 mm (14.57 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	353.0 mm (13.9 in)
Profundidad	165 mm (6.5 in)
Espesor del reborde y junta	24 mm (0.94 in)
Peso neto	12.4 kg (27.34 lb)
Peso del envío	13.4 kg (29.54 lb)
Caja de envío	405 x 405 x 214 mm (15,94 x 15,94 x 8,43 in) mm ( in)