





18NLW4500 8Ω

Altavoces LF - 18.0 Inches

ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	6.1 Ω
Manejo de potencia nominal	1800 W
Manejo de potencia continua	3600 W
Sensibilidad	97.0 dB
Rango de frecuencia	30 - 1000 Hz
Diámetro de la bobina	115 mm (4.5 in)

PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	35 Hz
Re	5.0 Ω
Qes	0.34
Qms	9.7
Qts	0.33
Vas	151.0 dm ³ (5.33 ft ³)
Sd	1225.0 cm ² (189.88 in ²)
η _o	1.8 %
X _{max}	15.3 mm
M _{ms}	286.0 g
Bl	30.3 Txm
Le	2.0 mH
EBP	102 Hz

DISEÑO

Recinto recomendado	200.0 dm ³ (7.06 ft ³)
Sintonía recomendada	37 Hz

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	462 mm (18.19 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	440 mm (17.32 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	422.0 mm (16.61 in)
Profundidad	233 mm (9.17 in)
Espesor del reborde y junta	23 mm (0.93 in)
Peso neto	12.0 kg (26.46 lb)
Peso del envío	13.5 kg (29.76 lb)